




Verteilerschaltuhren

- Tages- und Wochenprogramm
- 50 Speicherplätze
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- 10 Jahre Gangreserve
- Handschalter: Dauer AUS/Dauer EIN
- Freie Blockbildung von Wochentagen (Ausnahme talento 371 mini plus)
- Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM)

Anwendungsbereiche

- Werbebeleuchtung
- Straßenbeleuchtung
- Schaufensterbeleuchtung
- Privat- und gewerblicher Bereich
- Steuerung von Geräten, Motoren und Pumpen






Produktabbildung	Spannung	EAN-Code 4010940	Artikelnummer	Piktogramme
	talento 371 mini plus			
	230 V/50-60 Hz	034078	03.72.0001.1	
	7 x 24 h		FIX ON/OFF	MEMORY 50
	± 1h AUTO			
	– Batterie Typ CR2032			
	talento 371 plus			
	230 V/50-60 Hz	033910	03.73.0001.1	
	110-120 V/50-60 Hz	033972	03.73.0005.1	
	24 V AC/DC	033989	03.73.0004.1	
	talento 372 plus			
	230 V/50-60 Hz	033927	03.73.0002.1	
110-120 V/50-60 Hz	034023	03.73.0008.1		
24 V AC/DC	034016	03.73.0007.1		
12 V AC/DC	033996	03.73.0003.1		
talento 371 plus, talento 372 plus				
	7 x 24 h		FIX ON/OFF	MEMORY 50
	± 1h AUTO			Sprachen D, GB, F, I, E, P, CZ, NL
	– Batterie Typ CR2032			
Montagezubehör siehe Seite 46				

Technische Daten

	talento 371 mini plus	talento 371 plus	talento 372 plus
Maße H x B x T (mm)	45 x 17,5 x 60	45 x 35 x 60	45 x 35 x 60
Verteilerausschnitt (mm)	46 x 18	46 x 36	46 x 36
Gewicht (g) ca.	100	170	170
Anschluss-Spannung	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz 110-120 V/50-60 Hz 24 V AC/DC	230 V/50-60 Hz 110-120 V/50-60 Hz 24 V AC/DC 12 V AC/DC
Leistungsaufnahme bis 230 V~ (AC)	5 VA	5 VA	5 VA
Schaltleistung AC – ohmsche Last (VDE, IEC) – induktive Last cos. φ 0,6 – Glühlampenlast	16 A/250 V AC 8 A/250 V AC 1000 W	16 A/250 V AC 8 A/250 V AC 1000 W	16 A/250 V AC 8 A/250 V AC 1000 W
Schaltleistung DC 24 V~/50 V~/220 V~	800 mA/300 mA/150 mA	800 mA/300 mA/150 mA	800 mA/300 mA/150 mA
Schaltausgang	potentialfrei	potentialfrei	potentialfrei
Schaltkontakte	1 Wechsler	1 Wechsler	2 Wechsler
Umgebungstemperatur	-25°C *) ... +55°C	-25°C *) ... +55°C	-25°C *) ... +55°C
Schutzklasse	II	II	II
Ganggenauigkeit	typ ± 1 s/Tag bei +20°C	typ ± 1 s/Tag bei +20°C	typ ± 1 s/Tag bei +20°C
Gangreserve	3 Jahre ab Werk bei +20°C	10 Jahre ab Werk bei +20°C	10 Jahre ab Werk bei +20°C
Kürzeste Schaltzeit	1 min	1 min	1 min
Programmierbar jede	min	min	min
Speicherplätze	50	50	50
Handschalter	Automatik/Vorwahl Fix EIN/Fix AUS	Automatik/Vorwahl Fix EIN/Fix AUS	Automatik/Vorwahl Fix EIN/Fix AUS
Blockbildung von Wochentagen	feste Vorgabe	freie Zuweisung	freie Zuweisung
Ferienprogramm/Datumsbereich	ja	–	–
Zufallsgenerator	–	–	–
Schaltzustands-Anzeige	ja	ja	ja
Impuls-Schaltbefehle	–	–	–
Zyklus-Schaltbefehle	–	–	–
Sommer-/Winterzeit-Umstellung	automatisch/frei wählbar / aus	automatisch/frei wählbar / aus	automatisch/frei wählbar / aus
Externer Eingang – Override – Countdown	– – –	– – –	– – –
DCF 77-Eingang	–	–	–
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Anschlussart	unverlierbare ± Schraubklemmen	unverlierbare ± Schraubklemmen	unverlierbare ± Schraubklemmen
Plombierbar	ja	ja	ja

*) bei eingeschränkter Displayfunktion

Maßzeichnungen/Schaltbilder:



Zubehör – Schaltuhren für DIN-Tragschiene

Produktabbildung	für	EAN-Code 4010940	Artikelnummer	
	Wandaufbauset 1 TE			
	talento 111 mini talento 211 mini talento 371 mini plus	002657	18.01.0004.2	
	Wandaufbauset 2-3 TE			
	talento 111, 121, 171 talento 211, 261, 271 talento 3xx (plus) talento 4xx (plus) talento 6xx (plus) talento 7xx (plus) talento 8xx plus talento 9xx plus	021719	03.53.0083.2	
	Wandaufbauset 6 TE			
	talento 202, 212 talento 8xx talento 9xx	021733	03.59.0046.2	
		Einbaurahmen bis 6 TE		
		talento (plus)	021726	03.59.0047.2
	Lithium Batterie 6 Jahre Gangreserve			
	talento 8xx talento 9xx	024048	09.02.0007.8	
Lithium Batterie				
talento 371 mini plus talento 89x/99x plus	032821	09.02.0005.8		
– Batterie Typ CR2032				

Technische Daten

Maßzeichnungen/Schaltbilder:

